

n.º de ref.	L1		F		E		L2		L3		G																							
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47										
828G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Coaxial	A	S1	S2				B	S3	C																									
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

✕ contacto cerrado

✕ contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción

↶ retorno de la última posición a la anterior

171	264	0064	AC21	VAC	400	AC23	VAC	400	UI 690V	IE 200A	828G	Gawe	P23		MADE IN SPAIN	CE
			KW	139		KW	75		50-60Hz	ItN 200A		www.gawe.com	3.5Nm	IEC 60947-3		
170	705	0025	AC21	VAC	400	AC23	VAC	400	UI 690V	IE 250A	828G	Gawe	P23		MADE IN SPAIN	CE
			KW	173		KW	90		50-60Hz	ItN 250A		www.gawe.com	3.5Nm	IEC 60947-3		

Entrées alimentation phases réseau électrique / Input entry phases electrical network

L1 L2 L3

Entrée auxiliaire (Onduleur), alimentation sans interruption (ASI) (UPS).....ETC / Secondary Inputs (INVERTERS) (UPS).....ETC

E F G

Sortie 1 / Output 1

S1 S2 S3

Sortie 2 / Output 2

A B C

- Interrupteur sectionneur/transfert automatique et manuel 10 Pôles, 2 positions (1-2) 200 / 250 A
- Motorized transfer switch / Automatic and manual 10 pole 2 positions (1-2) 200/250 A.

